

BK-3 (Sort): Backing Keyboard

Dit Personlige Backing-Orkester

Klaviatur

Klaviaturtype: 61 tangenter (anslagsfølsomme) Keyboard Modes: Whole, Split, Dual

Displaytype

132 x 64 dots, Graphic monochrome LCD (bagbelyst)

Max. Polyfoni

128 stemmer (GM2/GS/XG Lite-kompatible)

Lyde

851 toner; 53 trommesæt

Multitimbralparts

2 keyboardparts (UPP, LWR) + 16 songparts

Master Tuning

415.3 to 466.2 Hz

Toneartskontrol (Transponering)

-6 to +5 in semitoner (for audio/MIDI data)

Tempoændring

20 til 250 BPM for SMF og rhythms 75 til 125 % for mp3 og WAV-filer

Real Time parts (UPP, LWR)

Reverb og Chorus: afhængig af Rhythm/SMF Reverb Chorus Macro 1 Mfx (84 Mfx Editable Macro) (valgbar via Tone Part Mfx) EQ

Rhythms/SMF-sektion

Reverb: 8 typer Chorus: 8 typer 2 Mfx (84 Mfx Editable Macro) EQ

Rytmer

250 in 5 "Rhythm" familier (lokale rytmer til specifikke områder er inkluderet i WORLD 1 og WORLD 2-familierne)

Real-time player

Rhythms (STL), SMF (Format 0/1), KAR, mp3, WAV

Key Control

-6 to +5 i semitoner (for rhythm, smf, mp3/wav)

Tempoændring

20 til 250 BPM for SMF og rhythms

Time Stretch

75 to 125 % for mp3 og WAV

One Touch memories

4 passende toner for hver rhythm (programmerbar)

Rhythm og SMF Makeup Tools

Instrument-orienteret redigering

Track Mute

for Rhythms/SMF

Center Cancel

for mp3/WAV

Media

USB Flash memory.

Save format

Audio filer: WAV (44.1 kHz, 16-bit linear)

Time Signature

1 til 32/16, 1 til 32/8, 1 til 32/4, 1 til 32/2

Mode

Always, Play

Count In

Off, 1 bar, 2 bar

Performance Lists

Uendeligt antal (storage på USB memory) Over 500 "Music Assistant" memories (internal memory) 5 "Factory Song" memories (internal memory)

Performance memories per List

Max. 999

Searchfunktion

Hurtig lokation af Rhythms og Songs på det tilkoblede USB-stick

Demo

Ja

Tekster på Internt Display

SMF, mp3/WAV

Panel Controls

Volume Knap Balance (Backing/Keyboard) Knapper

Connectors

Phone/Output Jack: 1/4" phone type (TRS connector) USB COMPUTER port (Type B, reception and transmission of MIDI data) USB MEMORY port (Type A, data storage devices) MIDI IN, MIDI OUT (Visual Control function) Foot Pedal jack: PEDAL HOLD/SWITCH (assignable)

Højtalere

2 x 10 cm

Effekt

2 x 7.5 W

Strømforsyning

AC-adaptor

Strømforbrug

1,200 mA

Auto Off funktion

Off, 10 min, 30 min, 240 min.

Tilbehør

Manual AC-adaptor Strømlledning (for at forbinde AC-adaptor) Nodestativ.

Ekstra(sælges separat)

USB flash memory (M-UF-series) Trådløs USB Adaptor (WNA1100-RL) Pedal Switch: DP-series Footswitch: BOSS FS-5U

Bredde

1044 mm
41-1/8 tommer

Dybde

317 mm
12-1/2 tommer

Højde

129 mm
5-1/8 tommer

Vægt

7.5 kg
16 lbs. 9 oz.

Bredde

1044 mm
41-1/8 tommer

Dybde

408 mm
16-1/8 tommer

Højde

318 mm
12-9/16 tommer